



Informazione di prodotto - Digital Factory - Motion Control - PRM

SINAMICS G120

SENZA RESTRIZIONI

Rif: 04-16 Data: 26/10/2015

ID: 109476354

Sinamics power module PM240-2

Sommario

Compatibilità dei Power Module PM240-2

Documento

Compatibilità

Nell'operare con il PM240-2, prestate attenzione alla tabella delle compatibilità sottostante:

Control Unit	PM240-2 FSA - FSC 1-/3AC 240 V/3AC 400 V	PM240-2 FSD - FSE 3AC 240/400/690 V
G120 CU230P-2	Firmware ≥ V4.6	Firmware ≥ V4.7 HF8
G120 CU240B/E-2	Firmware ≥ V4.6	Firmware ≥ V4.7 HF8
G120 CU250S-2	Firmware ≥ V4.6	Firmware ≥ V4.7 HF8
S110 CU305 ¹	Firmware V4.4 SP3	Firmware V4.4 SP3
S120 CU310-2	Firmware ≥ V4.7	Firmware ≥ V4.8 (scheduled for 2016) ²
S120 CU320-2	Firmware ≥ V4.7	Firmware ≥ V4.8 (scheduled for 2016) ²
SIMOTION D410-2	SIMOTION firmware ≥ V4.4	SIMOTION firmware ≥ V4.5 (planned for 2016) ²
SIMOTION D4x5-2/CX32-2	SIMOTION firmware ≥ V4.4	SIMOTION firmware ≥ V4.5 (planned for 2016) ²

1) S110 (CU305) non supporta i PM240-2 a 690V e i 3AC 200V.

2) Fino al rilascio firmware, è raccomandato l'uso del PM340.

Le Control Unit del G120 di "vecchia generazione" (CU240S, CU240E) non sono quindi compatibili con i PM240-2.

Al link seguente troverete ulteriori informazioni:

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109476354/delivery-release-for-sinamics-g120-pm240-2-fsd-and-fse-power-modules?dti=0&pnid=13204&lc=en-IT>

Redatto da: DF MC PRM